

PSR-S 86T

Χειριστήριο 4 καναλιών 433,92MHz



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα Εκπομπής 433,92MHz

Ισχύς σήματος = 10mW

Τύπος Μπαταριών = 12V τύπος μπαταρίας 23 A. Για την αλλαγή μπαταρίας, υπάρχουν 2 σχισμές στις πλαϊνές όψεις του χειριστήριου. Τοποθετείτε ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι σε μια από αυτές τις σχισμές και το χειριστήριο ανοίγει. Στο πίσω μέρος του χειριστήριου βλέπετε την μπαταρία. Την τοποθετείτε με την ίδια φορά που είχε η προηγούμενη.

Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα:

Η πόρτα να είναι τελείως κλειστή ή τελείως ανοικτή. Πατήστε από κοντά, το τηλεκοντρόλ που λειτουργεί την πόρτα και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει η πόρτα (περίπου στα 6-7 δευτερ.). Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ., πατήστε μόνο το NEO τηλεκοντρόλ. Ελέγξτε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Πατήστε το μπουτόν κωδικού και μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό αφήστε το αμέσως. Το κόκκινο ενδεικτικό παραμένει αναμμένο μόνο για 3 δευτ. Στο διάστημα αυτό πριν σβήσει πατήστε ένα μπουτόν του νέου τηλεκοντρόλ. Το ενδεικτικό αναβοσβήνει. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αναφέρεται στους κυλιόμενους κωδικούς χειριστήριων Profelmnet.

Πριν την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει πρώτα να έχετε επιβεβαιώσει ότι ο Μοναδικός Κωδικός Κυλιόμενης Κωδικοποίησης είναι συμβατός με εκείνο του NEOY χειριστήριου που έχετε αγοράσει. Σε αντίθετη περίπτωση, το NEO σας χειριστήριο δεν θα αποθηκεύεται στον αυτοματισμό σας.

Που αναζητούμε τον Μοναδικό Κωδικό Κυλιόμενης Κωδικοποίησης ?

Ανοίγουμε το χειριστήριο ή τον αυτοματισμό που βρίσκεται στο μοτέρ και βρίσκουμε το άσπρο αυτοκόλλητο παραγωγής της Profelmnet.



Εδώ βρίσκετε το 2ψήφιο ή 3ψηφιο νούμερο κυλιόμενου κωδικού.

Οι 2 ή 3 αυτοί αριθμοί πρέπει να είναι **ΙΔΙΟΙ** ώστε παλαιά και νέα χειριστήρια να είναι συμβατά.

